

Merk: **Marmitek**

Model: 08330

**€ 69,99**

## Omschrijving

De BoomBoom 100 is een Bluetooth audio transmitter (zender) en receiver (ontvanger) in één. In de ontvangst modus (RX) stream je muziek in cd kwaliteit van je smartphone, pc of tablet naar je audio installatie en in de zend modus (TX) stream je draadloos audio van bijvoorbeeld je tv naar je Bluetooth hoofdtelefoon. Wanneer je wilt switchen van de ontvangst (RX) naar de zend (TX) modus hoeft je alleen een schakelaar op de BoomBoom 100 om te zetten.

De BoomBoom 100 heeft zowel analoge als digitale aansluitingen en ondersteunt aptX, aptX Low Latency en AAC. Als jouw smartphone of tablet ook over aptX (Android) of AAC (iOS) beschikt dan zorgt deze ervoor dat je draadloos kunt streamen in cd kwaliteit (RX). Om te profiteren van aptX Low Latency tijdens het streamen van audio van je tv naar een Bluetooth hoofdtelefoon (TX) dan zal deze laatste óók moeten beschikken over aptx Low Latency. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de BoomBoom 577. Alleen als de zender en de ontvanger beiden beschikken over aptX Low Latency® zullen lip sync problemen worden voorkomen. Dit betekent dat je geen merkbaar verschil ziet tussen het beeld dat je op tv ziet en het geluid wat daarbij hoort.

De BoomBoom 100 beschikt over de leuke extra feature om het geluid van bijvoorbeeld je tv naar 2 hoofdtelefoons tegelijkertijd te kunnen sturen.

## Specificaties

### AANSLUITINGEN

Aantal optische ingangen	1	USB-aansluiting	Ja
--------------------------	---	-----------------	----

### ALGEMEEN

Type streaming audio	Ontvanger
----------------------	-----------

## BEDIENING

Geschikt voor Android	Ja	Geschikt voor iOS	Ja
-----------------------	----	-------------------	----

## CONNECTIVITEIT

Bluetooth	Ja	Bluetooth-versie	4.1
Wi-Fi	Nee		

## FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	10,5 cm	Diepte	2,5 cm
Gewicht	25 g	Hoogte	2 cm
Kleur	Zwart		